


Logbat GETTING STARTED



1 Inserire SD nell'apposito alloggiamento dell' IOT2040

2 Connettere il PC via ethernet all' interfaccia X1 del dispositivo

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

3 Configurare l'interfaccia locale del PC su un indirizzo IP compatibile con rete 192.168.253.x e subnet 255.255.255.0

4 Attendere l'accensione del led rosso "USER" e accedere all' indirizzo: <http://192.168.253.252/>

5 Inserire token di licenza (disponibile in duplice copia all' interno della confezione) per registrare il dispositivo

6 Configurare rete WAN (connessione verso internet) e rete LAN (connessione verso PLC), lo stato della connessione WAN risulta disponibile sotto il campo "Stato dell' installazione"

7 Effettuare un reboot da interfaccia ed attendere il riavvio del dispositivo (potrebbe richiedere fino a 4 minuti)

Stato dell'installazione

Token Configurato Connesso a internet VPN Priora

Registra Token **5**

Inserisci il Token qui sotto:

Token

ID univoco dispositivo 74d6bb7a9e9b491348eba3f5887af8ac

LAN X1 P1

Address
Subnet
IP Client Vpn

WAN X2 P1 **6**

Static IP
Dynamic IP

Perferred DNS
Alternate DNS

7

8



Una volta riavviato l' IOT2040 il led di configurazione risulterà spento nel caso la procedura sia avvenuta con successo. Differenti stati del led possono fornire informazioni aggiuntive:

- **rosso fisso:** non configurato
- ☀ **rosso lampeggiante:** configurato, non connesso a internet
- **spento:** configurato e connesso

Register

Nome

Cognome

Società

Partita IVA

Email

Username

Password

Conferma password

Token

Registrati

[← Torna al Login](#)

9

Accedere al portale all indirizzo:
<https://platform.logbotiot.cloud>
 e registrare il proprio utente

10

Amministra il tuo device dalla piattaforma

IOT Management

Name: ID:

Location: Protocol: ▼

Add PLC

PLC 1: p o A ✖

Nome: Mod: Pin:

Desc: Stat:

Add parameter

Description	R/W	Frequency (s)	Area	DB	Byte	Start bit	Data type
1. testData	Read	10	DB	1	3	0	Real

Configura i tuoi dati



Crea le tue analisi

Per scaricare la configurazione VPN cliccare su Download:

Download

Per navigare il servizio VPN cliccare su Riavvia:

Riavvia

Per rigenerare la configurazione VPN e la chiave cliccare su Rigenera:

Rigenera

Accesso sicuro tramite VPN

Maggiori informazioni:

- **Manualistica e documentazione:** <https://www.logbotiot.cloud/docs>
- **Piattaforma Logbot:** <https://platform.logbotiot.cloud>
- **Sito web:** <https://www.logbotiot.cloud>
- **Condizioni d'uso:** <https://www.logbotiot.cloud/terms-and-conditions>
- **Per informazioni e supporto tecnico:** support@im-tech.it